

Audioline Baby Care 5

Produkt	
Beschreibung	Audioline Baby Care 5 - Babyphon - 2-Kanal
Gruppe	Zwei-Wege-Radios
Hersteller	Audioline
Hersteller Art. Nr.	592285




Hauptmerkmale

Batterie	
Technologie	NiMH
Kapazität	800 mAh
Betriebszeit (bis zu)	10 Stunde(n)
Kopf	
Produktlinie	Audioline Baby Care
Modell	5
Hersteller	Audioline
Funksystem	
Kanäle	2-Kanal
Max. Gesprächsbereich	300 m
Leistung	0.25 Watt
Funksprechgerätetyp	Babyphon
Besonderheiten des Funksystems	
Voice Operated Transmission (VOX)	Internal (iVOX)
Zusätzliche Informationen	<p>Elterngerät:</p> <p>LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung - 1-zeilige Punktmatrix für Symbole und zwei große 7 Segment-Anzeigen</p> <p>Digitale Lautstärkeregelung - 5 Stufen und AUS</p> <p>Geräuschsensorleuchten - 3 rote und 5 grüne LED´s</p> <p>Fernbedienung des Babygeräts - Nachtlit EIN/AUS, 5 Schlaflieder, Play/Stopp</p> <p>Zweiweg-Kommunikation (Baby <> Eltern) - Eltern können die Geräusche des Babys hören und beruhigend auf das Baby einwirken</p> <p>Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion für Babyraum - Temp. Bereich von 18°C bis 26°C bzw. 65°F bis 80°F, Alarmton: 1 KHz, 200 ms ON, 2000 ms OFF</p> <p>Lampenfunktion (Blaues LED Licht) - Superhelle Blaulicht-LED mit einem Lichtkegel von 100 °</p> <p>Echtzeituhr mit Alarmfunktionen (Wecken, Füttern etc.)</p> <p>Optische und akustische Akku-Leerwarnung - Signalton und Symbol im LCD</p> <p>Optischer und akustischer Babyalarm - Signalton und rote Geräuschsensorleuchten</p> <p>Optische und akustische Reichweitenwarnung - Signalton und grün blinkende LED</p> <p>Gürtelclip</p> <p>Netz- und Akkubetrieb:</p> <p>Netzteil mit Ladeschale direktverdrahtet: 6 V DC, 200 mA;</p> <p>Akkus: 2 x 1,2 V 800 mAh Typ AAA, NiMH</p> <p>Babygerät:</p> <p>Eco Mode, Strahlungsarme reduzierte Sendeleistung</p> <p>LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung - 1-zeilige Punktmatrix für Symbole und zwei große 7 Segment-Anzeigen</p> <p>Regelbares Nachtlit - Stufenlose Regelung und EIN/AUS</p> <p>Pagingfunktion zwischen Baby- und Elterngerät - durch das Aussenden eines Signaltons kann Hilfe angefordert oder ein verlegtes Elterngerät geortet werden</p>

5 verschiedene Schlaflieder - können ggf. auch endlos abgespielt werden
Optische und akustische Batterie-Leerwarnung - Signalton und Symbol im LCD

Optische Reichweitenwarnung - Grün blinkende LED
Regelbare Mikrofonempfindlichkeit - 5 Stufen
Übertragungsbereich bis 50 m (innen)
Netz- und Batteriebetrieb - Netzteil: 6 V DC, 300 mA;
Batterien: 3 Alkaline Batterien 1,5 V Typ AA)

Maße (Breite x Tiefe x Höhe):
Elterngerät: 65 x 31 x 112 mm / Babygerät: 128 x 50 x 95 mm

© 2008 DCI AG All rights reserved  DCI Database for
Commerce and
Industry AG

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Technische Daten Copyright DCI AG. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.